



Karta 4 wyjść przełącznikowych Mxp-035

Karta Mxp-035 jest kartą 4 wyjść przełącznikowych podłączanych do central systemu sygnalizacji pożaru Axis EN z wykorzystaniem magistrali P-BUS. Wszystkie wyjścia na karcie są indywidualnie programowane.

Do magistrali P-BUS w centralach systemu sygnalizacji pożaru Axis EN można podłączyć do 16 kart Mxp-035 co pozwala uzyskać dodatkowe 64 wyjścia przełącznikowe.

Programowanie działania wyjść przełącznikowych karty Mxp-035 realizowane jest z wykorzystaniem pakietu oprogramowania Dynamix Tools.

Jedna karta może zostać zainstalowana bezpośrednio w centrali sygnalizacji pożaru Axis EN w obudowach średniej, dużej lub głębokiej. W małej obudowie nie ma miejsca na zainstalowanie karty.

Karta jest dostępna jako w dwóch wersjach: jako sama karta do montażu w centrali lub oddzielnej obudowie oraz w dedykowanej obudowie z zasilaczem 1A.

Zastosowanie / Ograniczenia

Karta przeznaczona do sterowania przez system Axis EN urządzeniami zewnętrznymi przy pomocy wyjść przełącznikowych. Działanie wyjść jest dowolnie programowane przy użyciu programu Config Tool Axis EN z pakietu Dynamix Tools.

Zainstalowanie karty Mxp-035 w centrali systemu sygnalizacji pożaru Axis EN wyklucza możliwość instalacji w centrali innej karty rozszerzeń.

Najważniejsze cechy

- Obciążalność każdego wyjścia 230V 5A
- Każde wyjście dowolnie programowalne
- Możliwość podłączenia do 16 kart - do 64 wyjść w jednej centrali
- Dedykowane wejście do monitorowania stanu zasilacza
- Łatwa konfiguracja z wykorzystaniem Config Tool Axis EN
- 3 lata gwarancji

Specyfikacja techniczna

Zgoność z normami	EN54-2:1998, EN54-4:1998
Zasilanie / Pobór prądu karty	24VDC (18- 28VDC) / 22mA (stan normalny) 75mA (wyjścia załączone)
Wymiary W x S x G mm	100 x 86 x16
Wpusty kablowe 20mm	7 x góra, 2 x dół
Zasilanie sieciowe	230V AC, 50Hz (+10%, -15%) Bezpiecznik T3.15H250
Akumulatory	2x12V, 7Ah
Wskaźniki LED (wersja z obudową)	Uszkodzenie zasilania
Obudowa	Stal, IP30, RAL9002, 3Kg (bez akumulatorów)
Wymiary obudowy W x S x G mm	320 x 345 x 88
Wskaźniki LED (PCB)	Wyjście załączone, komunikacja TX & RX
Wyjścia (x4)	230V AC, 5A rezystancyjne / 230V AC, ½ HP / 30VDC, 5A

Kody zamówień i opcje

Mxp-035:	Karta 4 wyjść przełącznikowych
Mxp-035-BXP:	Karta 4 wyjść przełącznikowych w obudowie z zasilaczem 1A

Kompatybilność

Karta Mxp-035 jest kompatybilna ze wszystkimi centralami sygnalizacji pożaru systemu Axis EN.